

[illegible]

NOTAS:

- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO ø3/4".
- 2 - CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm².
- 3 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
- 4 - OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:
FASE - PRETA;
NEUTRO - AZUL CLARO;
RETORNO - AMARELA;
TERRA - VERDE.
- 5 - OS CABOS DEVERÃO TER AS SEGUINTE CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS PARCIAIS - 750V, ALIMENTADORES - 1kV.
- 6 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SEMPRE PODERÃO SER EMENDADOS EM CAIXAS DE PADRÃO NÃO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANHAOS E SOLDADOS, ISOLADOS COM FITA DE AUTO-FUSÃO E RECORTÇOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA.
- 7 - A LIGAÇÃO DOS CONDUTORES NOS DISJUNTORES SERÁ ATRAVÉS DE TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS ATÉ CABOS DE 10mm² E DE ESTANHAAMENTO PARA AS DEMAIS BITOLAS.
- 8 - TODOS OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS E MEDIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO CAIXA MOLDADA.
- 9 - DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEGAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
- 10 - OS ELETRODUTOS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
- 11 - AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS COM CAIXAS/QUADROS SERÃO FEITAS COM ARRUELAS PELO LADO EXTERNO E BUCHAS PELO INTERNO.
- 12 - AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES.
- 13 - O ALIMENTADOR DAS BOMBAS DE INCÊNDIO SERÁ DERIVADO APÓS A MEDIÇÃO E ANTES DO QGBT CONFORME DETALHE DO PROJETO PARA DUA SUBESTAÇÃO
- 14 - O ALIMENTADOR DAS BOMBAS DE INCÊNDIO FQI DIMENSIONADO COM QT MÁX. DE 3% EM REGIME DE FUNCIONAMENTO NORMAL E Q.T. MÁX. DE 10% NA PARTIDA

Assinado digitalmente por Matheus Almeida da Silva
 MD: CN=Matheus Almeida da Silva, E=matheus_almeida@hotmail.com.br
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2020.08.04 02:22:06-0300
 Font: PDF-Reader Versão: 2006.L1

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em metros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEUDO	REV	DATA	CONTEUDO
00	04/09/2026	EMISSÃO INICIAL			

[illegible]

CER IV

Endereço do Empreendimento
AVENIDA DIACONO COTRIM RIZERIO, BRUMADO - BAHIA

PLANTA DE ENTRADA DE ENERGIA


CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
 LUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
 FONE (21) 3535-4131
Responsável Técnico pelo Projeto de Implantação Elétrica
 MATHEUS ALMEIDA DA SILVA
 ENGENHEIRO CREA/RJ nº 0514712317

Prancha	Especialidade
01/02	ELE
Revisão	Escala
00	1/200