

LEGENDA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 300mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 100mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 250mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Baixa Dupla 2P+T, 10A, a 300mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Baixa Dupla 2P+T, 10A, a 100mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 300mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 100mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Tomada Dupla Baixa 2P+T, 20A, a 100mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Conjuntos de Caixa 4x2 e Interruptor simples de 2 saídas, a 100mm do piso acabado FAB Siemens ou similar
	Condições Neutro, Fase, Retorno e Terra, respectivamente via NBR5410
	Ponto de luz embutido no entrefuro com Placômetro.Circuito e Retorno indicados
	Quadro de Distribuição tipo Sobrepore em chapa de aço

- NOTAS
- 1 - TODO ELETRODUTO NÃO COTADO SERÁ DE 3/4".
 - 2 - TODA CAIXA NÃO COTADA SERÁ DE 4"x4".
 - 3 - TODA FIAÇÃO NÃO COTADA SERÁ DE 2,5mm².
 - 4 - TODAS AS TOMADAS COMUNS DEVERÃO SER 2P+T - PADRÃO BRASILEIRO - 20A, ORIFÍCIO DE 4,8mm NÚCLEO NA COR PRETA OU BRANCA.
 - 5 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AUTO-COLANTE NA COR CINZA OU BRANCA COM LETRAS PRETAS DE 5mm TANTO PARA O Nº DO CIRCUITO COMO PARA O NÍVEL DE TENSÃO.
 - 6 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS ALFA-NÚMERICAS (EM TODOS OS CONDUTORES - FASE, NEUTRO E TERRA) NOS QUADROS ELÉTRICOS E NAS CAIXAS DE TOMADAS/LUMINÁRIAS.
 - 7 - CADA CIRCUITO DEVERÁ TER CABO TERRA INDEPENDENTE.
 - 8 - OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:
FASIS - PRETA;
NEUTRO - AZUL CLARO;
RETORNO - AMARELA;
TERRA - VERDE.
 - 9 - OS CABOS DEVERÃO TER AS SEGUINTES CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS PARCIAIS - 750V.
 - 10 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SOMENTE PODERÃO SER EMENDADOS EM CAIXAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANDEADOS E SOLDADOS, ISOLADOS COM FITA DE AUTO-FUSÃO E RECOBERTOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA.
 - 11 - DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEGAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
 - 12 - OS ELETRODUTOS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEME LUZAS.
 - 13 - AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES.
 - 14 - A INTERLIGAÇÃO ENTRE CAIXA DE PASSAGEM/SÁIDA DE ELETRODUTOS E ADAPTIADOR DE ELETRODUTOS PARA CANALITA NO ENTREFURO SERÁ ATRAVÉS DE ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".
 - 15 - QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE ELETRODUTOS, UM DOS ELETRODUTOS DEVERÁ SER METÁLICO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".

